

## 24V/10A Nätaggregat med batteribackup



ASSA ABLOY 10PS är ett nätaggregat med inbyggd batteribackup för passersystem.

Enheten har en välbeprövad design i vitlackerad plåt med tydlig lysdiodsindikering för statusinformation på skåpsfronten. Enheten monteras enkelt på en vägg.

10PS har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning, den erbjuder även kontrollerad laddning vilket förhindrar överladdning av batterierna och därför förlängs livslängden avsevärt.

Nätaggregatet har som standard ett larmrelä för nätbortfall. Nätbortfallsalarmet kan fördröjas så att det aktiveras först när batteriernas kapacitet sänkts från 26,5V till 24V, detta för att undvika falsklarm vid korta nätbortfall.

ASSA ABLOY 10PS har plats för upp till 2 st 14Ah batterier och kan vid behov kompletteras med en batteribox – ASSA ABLOY BB. Batteriboxen placeras under nätaggregatet och kopplas enkelt ihop med inkluderad kabel. I batteriboxen rymms upp till 4x 14Ah batterier.

## 24V/10A Nätaggregat med batteribackup

### Tekniska data

- Inspänning: 110-264VAC
- Stabiliserad utspänning: 27,3VDC
- Maximal belastning: 10A
- Temperaturområde: +5 °C - 40 °C
- IP-klassning: IP20
- Mått
  - Höjd 242mm
  - Bredd 350mm
  - Djup 150mm
- Nettovikt: 5kg
- Primärswitcheknik
- Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning
- Larmfunktion som standard för nättavbrott alternativt låg batterispänning (1 utgång)

### Artikelnummer

- ASSA ABLOY 10PS: S55299210165

### Tillbehör

- Batteribox ASSA ABLOY BB: S55299200165
- Batteri 12V, 7Ah, 3-5 år S511100084
- Batteri 12V, 12Ah, 3-5 år S511102084

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: [helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com](mailto:helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com)  
[www.assaabloyopeningsolutions.se](http://www.assaabloyopeningsolutions.se)